

# Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	3796
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	3796
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	2 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±25 %
---------------------	-------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht [PICOS]	1.84 g
Länge	23.9 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BA9s

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 hr
Lebensdauer Tc	750 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

Bestellnummer	3796
---------------	------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300891309   4050300887470
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095718	ORIGINAL - METAL BASE 3796		- x - x -	0.94 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM