

Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	3860
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	3860
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
---------------------	-------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht [PICOS]	1.89 g
Länge	27.4 mm
Socket (Normbezeichnung)	BA9s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	3860
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321095756
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095770	ORIGINAL - METAL BASE 3860		- x - x -	0.94 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM