

# Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	3894
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	3894
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	3 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
---------------------	-------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht [PICOS]	1.87 g
Länge	23.9 mm
Socket (Normbezeichnung)	BA9s

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

## Produktdatenblatt

### Klassifikationen

Bestellnummer	3894
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	01-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321095725
SCIP Deklarationsnummer	In work

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894		- x - x -	0.94 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM