

ORIGINAL - S8 WEDGE BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen von OSRAM mit Plastiksockel bieten eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Passende Originalersatzteile sind für verschiedene Anwendungen erhältlich.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	3157A
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	3157A
---------------	-------

Elektrische Daten

Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	27/7 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	302 lm
------------	--------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht [PICOS]	8.00 g
Länge	44.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.5x16q

Lebensdauer

Lebensdauer B3	550 / 2300 hr
Lebensdauer Tc	1315 / 5500 hr ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.5x16q
--------------------------	----------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	3157A
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899304291
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899304314	S8 WEDGE BASE 3157A		- x - x -	2.57 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM