

ORIGINAL - PSX PS24W

OSRAM Ersatzteile



OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	5202
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	5202
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	24 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	+10 %; -20 %
---------------------	--------------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht [PICOS]	9.60 g
Länge	46.7 mm
Socket (Normbezeichnung)	PG20-1

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PG20-1
--------------------------	--------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PS24W
---------------	-------

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	5202
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899600584
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899600591	ORIGINAL - PSX PS24W		- x - x -	8.54 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM