

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecken Sie unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteineinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2721MF
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	2721MF
---------------	--------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,2 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	1 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±25 %
---------------------	-------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	5 mm
Produktgewicht [PICOS]	1.18 g
Länge	23.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	B8.5d

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Tiefschwarz
-------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	B8.5d
--------------------------	-------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Stärke der Leiterplatte	1,6 mm
Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Klassifikationen

Bestellnummer	2721MF
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300891255 4008321018342
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321096753	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF		- x - x -	0.94 dm³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

