

Lampen mit Metallsockeln H21W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64136
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	64136
---------------	-------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±5 %

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±12 %
---------------------	-------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht [PICOS]	2.68 g
Länge	38.9 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BAY9s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	240 hr
Lebensdauer Tc	480 hr

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BAY9s
--------------------------	-------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	64136
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095213	ORIGINAL - METAL BASE H21W		- x - x -	1.89 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM