

# Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	7240
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	7240
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21/5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %
---------------------	-------------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	9.30 g
Länge	52.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BA15d

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	180 / 1250 hr
Lebensdauer Tc	290 / 4000 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15d
--------------------------	-------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

Bestellnummer	7240
---------------	------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172401043   4050300838007
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321091116	ORIGINAL - METAL BASE 7240		- x - x -	2.57 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM