

Lampen mit Glasquetschsockeln WY16W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	921NA
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	921NA
---------------	-------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	19,4 W
Nennspannung	12.8 V
Nennleistung	16 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
---------------------	-------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	2.20 g
Länge	38.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY16W
---------------	-------

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	921NA
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172080286 4052899230460 4062172080262
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W		- x - x -	1.89 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM