

# Lampen mit Glasquetschsockeln WY5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	2827NA
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	2827NA
---------------	--------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
---------------------	-------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	1.37 g
Länge	26.8 mm
Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY5W
---------------	------

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

Bestellnummer	2827NA
---------------	--------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899556713   4052899570733   4062172133807   4052899565470   4062172395946   4052899570870   4062172395922   4052899570764   4052899570795   4052899570894
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899570818	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W		- x - x -	0.94 dm <sup>3</sup>	
4052899570900	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W		- x - x -	1.13 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM