

# Lampen mit Glasquetschsockeln W21/5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	7515
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	7515
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21/5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %
---------------------	-------------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	20.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	10.00 g
Länge	44.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	W3x16q

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 / 600 hr <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	500 / 1600 hr <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Wendel 1 / Wendel 2

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W3x16q
--------------------------	--------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W21/5W
---------------	--------

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

Bestellnummer	7515
---------------	------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172396387   4052899324312   4052899417892   4062172345415   4052899324589   4062172396400
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899324336	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W		- x - x -	2.57 dm <sup>3</sup>	
4052899324596	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W		- x - x -	2.31 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM