

Lampen mit Glasquetschsockeln W2,3W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2723
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2,3 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	2.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	18,6 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g
Länge	20.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	1200 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W2,3W
---------------	-------

Klassifikationen

Bestellnummer	2723
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321012968 4008321094834
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094834	OSRA2723	-	-	-
4008321094841	OSRA2723	-	-	-
4008321094834	OSRA2723	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094834	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321094841	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	15.00 g
4008321094858	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	104.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM