

# ORIGINAL - FESTOON -

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	6413
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	6413
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
---------------------	-------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	3.02 g
Länge	41.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	SV8.5-8

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

Bestellnummer	6413
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300891439
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321093752	ORIGINAL FESTOON 6413		- x - x -	2.57 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM