

ORIGINAL - FESTOON -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	6424
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	6424
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
---------------------	-------

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
Länge	41.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	3.22 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	6424
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300891712 4008321007742
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321090829	ORIGINAL FESTOON 6424		- x - x -	2.57 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM