

# ORIGINAL MINIXEN

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIXEN Signallampen können sowohl für die Innenraumbeleuchtung als auch Lesebeleuchtung im Auto verwendet werden. Entdecken Sie diese Originalersatzteile aus dem Hause OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität und mit einem breiten Produktsortiment.



# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Signallampen	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Signallampen	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Produkt-Bezeichnung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Photometrische Daten	Physical Attributes & Dimensions	
			Lichtstrom	Socket (Normbezeichnung)	Länge
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±10 %	13,5 V	85 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±10 %	13,5 V	80 lm	BA9s	27.4 mm

Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Lebensdauer		Einsatzmöstd. lang. allickeiten	Zertifikate & Standards
		Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie	ECE-Kategorie
ORIGINAL MINIXEN 2886X	10.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	9 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL MINIXEN 2886X	16-08-2024	4050300888668   4052899560604   4008321094667	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	16-08-2024	4050300885896   4008321095787	No declarable substances contained	In work

## Familiendatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

