

# ORIGINAL - PSX PSX24W

OSRAM Ersatzteile



## OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	2504
Application (Category and Product specific)	Signallampen

### General Product Information

Bestellnummer	2504
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	24 W
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	+10 %; -15 %
---------------------	--------------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht [PICOS]	9.60 g
Länge	46.7 mm
Socket (Normbezeichnung)	PG20-1

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PG20-1
--------------------------	--------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PSX24W
---------------	--------

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

Bestellnummer	2504
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899600560
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899600577	ORIGINAL - PSX PSX24W		- x - x -	8.54 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM